

Produktdetailseite



TXA-800HSE

Bestellnummer: 17.2250

Multi-Frequenz-Taschensender mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- 1 Kopfbügelmikrofon (Kugelchar.), 1 Krawattenmikrofon (Nierenchar.)
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Metallgehäuse
- Mikrofonanschluss über 3-Pol-Mini-XLR-Buchse
- Audio-Line-Eingang über 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Empfindlichkeit 3-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrund beleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2x1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Gürtel-Clip

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

TASTENWELT 02/2008

„Für Keyboarder interessant, der Einsatz des Headsets.“

Technische Daten

Trägerfrequenz	863,1-864,9 MHz
Audio-Frequenzbereich	70-16000 Hz
Frequenzstabilität	±0,005 %
Betriebsdauer	
Abmessungen	65x95x30 mm
Gewicht	110 g

